

Frekvenciaváltó típus ACH

Az ACH frekvenciaváltót többek között alacsony energiaigényű ventilátorok alapeszközeként fejlesztették ki. Igen egyszerű telepíteni, beállítani és üzemeltetni, mégis az ilyen alkalmazással szembeni összes követelményt teljesíti.

Alkalmazási terület

- Fordulatszám szabályzó 3 fázisú ventilátorokhoz

Kivitel

- Feszültség/frekvencia vezérelt frekvenciaváltó
- Kiváló nyomatékleadás (150% – 3 Hz)
- Kettős besorolás – ND 120% / 1 perc és HD 150% / 1 perc
- Túlterhelés érzékelése (150% 60 s alatt)
- 5,5kW teljesítménytől vektorvezérelt frekvenciaváltó
- Kiegészítő RS-232C/485 kommunikáció – Modbus RTU
- Beépített PID szabályzó
- Programozószoftver: CX-drive a paraméterek konfigurálására
- CE, UL, cUL és TUV, RoHS



Típus	Teljesítmény (Watt)	Áramerősség (Amper)	Méret Szél. x Mag. x Mély. (mm)	Betáplálás (Volt)
ACH 075 IP20	750	3.4	108 x 128 x 138	3 x 400 V
ACH 150 IP20	1500	4.8	108 x 128 x 154	3 x 400 V
ACH 220 IP20	2200	5.5	108 x 128 x 154	3 x 400 V
ACH 300 IP20	3000	7.2	108 x 128 x 154	3 x 400 V
ACH 400 IP20	4000	9.2	140 x 128 x 143	3 x 400 V
ACH 550 IP20	5500	14.8	140 x 260 x 155	3 x 400 V
ACH 750 IP20	7500	18.00	140 x 260 x 155	3 x 400 V
ACH 1100 IP20	11000	24.0	180 x 296 x 175	3 x 400 V
ACH 1500 IP20	15000	31.0	180 x 296 x 175	3 x 400 V